

Jadis I88 Series 4



Mit dem I88 setzt Jadis ein Ausrufezeichen in Sachen Vollverstärker. Dass mit vier KT150 pro Kanal Leistung und Kontrolle kein Thema mehr sind, dürfte klar sein. Dennoch ist es beeindruckend, wie der bis zu 100W in reinem Class A leistende Verstärker den Bass rollen und federn lässt.

Der Kenner wird sich eher fragen, was tut sich im Mittel-Hochtonbereich, denn leistungsstarken Verstärkern sagt man da ja gerne Nachteile nach.

Nicht beim I88 in der Audioplan-Version, der fantastisch natürlich, sauber und sehr filigran feinste Details auflösen kann, wenn es die Musik erfordert. Entscheidend ist, dass er auch in getragenen Passagen stets die Spannung halten kann, da auch feinste dynamische und farbliche Schattierungen wie selbstverständlich wiedergegeben werden. Wenn es die Musik denn erfordert, kann der Verstärker praktisch ansatzlos und ohne Kompressionseffekte Dynamiksprünge wiedergeben. Ein Feingeist, dieser I88, der jederzeit fest zupacken kann.

Das Ergebnis haben wir erreicht, indem wir in der Audioplan-Version auf den D/A-Wandler verzichten. So vermeiden wir dessen hochfrequenten Störnebel im Gerät, der das analoge Signal negativ beeinflusst. Weiterhin konnten wir die Treiberstufe so optimieren, dass die Leistung gesteigert und die Verzerrungen deutlich reduziert werden konnten. Zugunsten eines kürzeren Signalweges haben wir auf 6dB Verstärkung verzichtet, was nicht nur dem Klang zugutekommt, sondern auch den Regelbereich des Lautstärkestellers angenehm vergrößert.

Neu ist ein aktiv gepufferter Vorverstärkerausgang, sodass Rückwirkungen auf die angeschlossenen Quellgeräte vermieden werden. Die Endröhren arbeiten bei Audioplan unabhängig voneinander. Dies erhöht die Zuverlässigkeit und erleichtert den Röhrenwechsel, da sich die Betriebsparameter nicht gegenseitig beeinflussen. Theoretisch könnte man sogar eine Röhre im Betrieb herausziehen, ohne dass das Gerät oder die Röhren Schaden nehmen.

Abgerundet wird die Ausstattung durch eine Lautstärke-Fernbedienung. Diese ist ohne Einfluss auf den Klang, da sie über eine eigene, elektrisch völlig isolierte Stromversorgung verfügt.

Das Gerät kann entweder in klassischer Jadis-Optik mit poliertem Edelstahl-Chassis und Frontblende, Knöpfen und Transformationschildern in Gold geliefert werden oder in einer silbernen Version, bei der Knöpfe, Schilder und Blende hochglänzend silber ausgeführt sind.

Technische Daten	Jadis I88
Sinusleistung:	2x 100W Class A
Röhren:	8x KT150, 3x 12AU7, 2x 12AX7
Eingänge:	5 Line-In
Ausgänge:	LS Bi-Wiring, 1 Pre-Out
Eingangsempfindlichkeit:	750 mV
Eingangsimpedanz:	100 kOhm
Bandbreite:	10 Hz – 29 kHz (-3dB)
Ausgangsimpedanz:	2, 4-8, 16 Ohm intern anpassbar
Stromversorgung	230 V AC
Leistungsaufnahme:	460 VA
Optionen:	Silberne Blenden
Abmessungen (BxHxT):	50 x 40 x 22 cm
Gewicht:	ca. 40 kg