

## Tsakiridis Herkules+



Mit dem Herkules Plus bietet Tsakiridis Devices eine Kombination aus Netzfilter und Netzverteiler an. Im stabilen Metallgehäuse sind 10 frei verdrahtete Steckplätze mit einem 10A Netzfilter vereint. Der Netzfilter sorgt nicht nur für sauberen Strom für Ihre Anlage sondern schützt diese auch vor Überspannung.

Neben 8 gefilterten Ausgängen besitzt der Herkules Plus zwei ungefilterte Ausgänge für besonders leistungsstarke Verbraucher, wie zum Beispiel einen Subwoofer mit Digitalendstufe. Auf der Rückseite befinden sich der Netzeingang mit Kaltgerätebuchse, die Sicherung und ein Netzschalter, der alle angeschlossenen Geräte und den Herkules Plus mit beiden Polen vom Netz trennt oder zentral einschaltet. Auf der 10mm starken, eloxierten Frontplatte ist eine grüne LED zur Kontrolle der Netzspannung und des Schaltzustandes untergebracht.

Technische Daten	Tsakiridis Herkules+
Netzspannung	230V AC
Leistung gesamt	2500VA
Ausgänge	10 Schuko-Steckdosen, frei verdrahtet
Netzfilter	10A/2300VA plus Überspannungsschutz über 8 Dosen (schwarz)
Direkte Ausgänge	über 2 Dosen (rot)
Ausstattung	Netzschalter, Kaltgeräteeinlass, Betriebsanzeige über LED
Optionen	schwarze Frontblenden
Abmessungen (BxHxT):	17x11x39cm (BxHxT) inkl. Anschlusselemente
Gewicht:	3,5 kg